

WISI DXS 0508

FLEXSWITCH Multischalter 5 in 8, stand-alone



Kurzbeschreibung

Der DXS 0508 ist ein stand-alone Multischalter mit 5 Eingängen zur Verteilung von 4 Satelliten Polarisierungsebenen und terrestrischer Signale. Das stand-alone Gerät ist mit einem integrierten Netzteil ausgestattet welches die LNB-Spannungsversorgung sicherstellt. Zusätzlich ist ein 22 KHz Generator integriert welcher, neben QUATTRO, auch die Nutzung von QUAD-LNBs ermöglicht. An den 8 Teilnehmerausgängen können handelsübliche DVB-S/S2 Receiver oder TV-Geräte mit integriertem Empfänger betrieben werden. Eingespeiste terrestrische Signale wie DVB-T/T2, DAB oder UKW stehen ebenfalls an jedem Teilnehmerausgang zur Verfügung. Der DXS 0508 überzeugt mit einer niedrigen Anschlussdämpfung die durch den aktiven terrestrischen und SAT- Zweig realisiert wird.

Auf einen Blick:

- Stand-alone Multischalter zur Verteilung von vier SAT-Polarisationsebenen und terrestrischen Signalen
- QUATTRO und QUAD LNB Unterstützung
- Aktiver terrestrischer Zweig um DVB-T/T2, DAB und UKW ohne zusätzlichen Verstärker zu verteilen
- Integrierter SAT-Verstärker für geringe Anschlussdämpfung
- Hohes Schirmungsmaß der Klasse A
- Kompakte Abmessungen gepaart mit installationsfreundlichen Abständen der F-Anschlüsse
- Farbcodierte Eingänge
- kompatibel mit den kaskadierbaren Modellen DXC 05xx

WISI Communications GmbH & Co. KG

Empfangs- und Verteiltechnik
Wilhelm-Sihn-Str. 5-7
75223 Niefern-Oeschelbronn, Germany

Inland: Telefon +49 7233 66-0, Fax -320
Export: Telefon +49 7233 66-0, Fax -350
E-Mail: info@wisi.de

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. 11. Oktober 2024, 9:51 AM

Technische Daten

SAT-ZF-Stamm	
Eingänge SAT	4 St.
Frequenzbereich SAT	950...2150 MHz
Entkopplung SAT - SAT	30 dB typ.
Rückflussdämpfung SAT	>10 dB
Terrestrischer Stamm	
Eingänge TERR	1 St.
Frequenzbereich TERR	47...862 MHz
Entkopplung TERR - SAT	30 dB typ.
Rückflussdämpfung TERR	>10 dB
Teilnehmerausgänge	
Anzahl der Ausgänge	8 St.
Frequenzbereich	47...2150 MHz
Terrestrischer Zweig	aktiv
Anschlussdämpfung SAT	8 dB
Anschlussdämpfung TERR	2 dB
Max. Ausgangspegel Teiln SAT	100 dB μ V (IMA3 @ 35dB)
Max. Ausgangspegel Teiln TERR	90 dB μ V (IMA3 @ 60 dB)
Rückflussdämpfung Teiln SAT	>10 dB
Rückflussdämpfung Teiln TERR	>10 dB
Steuersignal	13/18 V, 0/22 kHz
Stromaufnahme von Receiver	max. 50 mA
Anschlüsse	
F-Buchse	13 St.
Impedanz	75 Ω
Farbcodierung	VL = Schwarz; HL = Grün; VH = Rot; HH = Gelb
Allgemeine Daten	
Quad LNB Unterstützung	Ja
LNB Versorgungsspannung	13 V / 18 V
LNB Stromversorgung	max. 1 A
Betriebsspannung	90...264 V AC, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme max.	22 W
Schirmungsmaß	Klasse A, nach EN 50083-2
Betriebstemperaturbereich	0...+55 °C
Gewicht	0,6 kg
Abmessungen (BxHxT)	230 x 120 x 60 mm

Verpackungsdaten

Verkaufseinheit	1 St.
Abmessungen (BxHxT)	265 x 131 x 63 mm
Verkaufseinheit	
Verpackungsvolumen Verkaufseinheit	2,2 dm ³
Bruttogewicht Verkaufseinheit	0,7 kg
EAN	4010056768706
Artikelnummer	76870
Zolltarifnummer	85437090