



## FS61 Rauchmelder-Sets

Enthält:

1 × Basisstation SBS50

6 × Smart-Rauchmelder XS01-M

## Basisstation



### Hauptmerkmale:

- ◆ Eingebauter Lautsprecher mit Sprachanweisungen bis zu 110 dB und mehreren auswählbaren Melodien.
- ◆ 2-in-1 Stummschalt-/Netzwerktaaste für einfache Bedienung.
- ◆ Starke Signalpenetration bis zu 500 m in offenen Umgebungen.
- ◆ Stabile WLAN-Verbindung bis zu 50 m vom Router in offenen Umgebungen.
- ◆ LED-Anzeige mit drei Farben zur Anzeige des Status der Zentraleinheit.
- ◆ Unterstützt bis zu 50 Geräte, die sich mit einer Basisstation verbinden.

SBS50



## Technische Spezifikationen

<b>Stromversorgung</b>	Eingang: 100–240 V AC, 50/60 Hz Ausgang: 5,0 V = 1,0 A
<b>Alarmlautstärke</b>	100 dB
<b>Betriebstemperatur</b>	4,4–37,8° C

<b>Betriebs-relative Luftfeuchtigkeit</b>	<b>0-85% RH (nicht kondensierend)</b>
<b>Anzeigeleuchte</b>	LED (rot/gelb/grün)
<b>Betriebsfrequenz</b>	868 MHz
<b>Wi-Fi-Frequenz</b>	2,4 GHz (nicht kompatibel mit 5-GHz-WLAN-Netzwerken)
<b>Wi-Fi-Übertragungreichweite</b>	50m
<b>Funkprotokoll</b>	IEEE 802.11b/g/n
<b>Produktgewicht</b>	78 g
<b>Produktabmessungen</b>	90 x 90 x 26.5mm
<b>Lieferumfang</b>	1 x Basisstation + 1 x Netzadapter + 1 x Netzkabel + 1 x Benutzerhandbuch

## Betriebsmodi

<b>Einschalten</b>	Die LED blinkt einmal rot.
<b>WLAN erfolgreich verbunden</b>	Die LED leuchtet dauerhaft blau.
<b>Verbindung zum WLAN fehlgeschlagen</b>	Die LED leuchtet dauerhaft gelb.
<b>WLAN-Kopplungsmodus</b>	Die LED blinkt gelb.
<b>Alarmmodus</b>	Die LED blinkt rot.

## Hauptmerkmale:

Zwei flexible Betriebsmodi: Kann entweder als vernetzter Alarm ohne Basisstation verwendet werden oder für erweiterte Funktionen an die SBS50-Basisstation angeschlossen werden.

- ◆ Vernetzbar mit bis zu 24 X-Sense Link+-Alarmen: Wird einer ausgelöst, ertönen die anderen ebenfalls, um Sie zu alarmieren.
- ◆ An die SBS50-Basisstation anschließen, Ihr Zuhause von überall überwachen und Echtzeitbenachrichtigungen zu Alarmen, niedrigem Batteriestand, Störungen und mehr über die X-Sense Home Security App erhalten.
- ◆ Große Übertragungreichweite von 500 m.
- ◆ Maximal 50 Geräte können an eine Basisstation angeschlossen werden.



## ProConnected Rauchalarm XS01-M




### Technische Spezifikationen

<b>Sicherheitsstandard</b>	EN 14604:2005+AC:2008
<b>Sensortyp</b>	Fotoelektrisch
<b>Betriebsdauer</b>	10 Jahre
<b>Stromversorgung</b>	Austauschbare 3-V-CR123A-Lithiumbatterie
<b>Alarmlautstärke</b>	≥ 85 dB in 3 m Entfernung bei 3,2 ± 0,3 kHz pulsierendem Alarm
<b>Betriebstemperatur &amp; Luftfeuchtigkeit</b>	4,4–37,8 °C, 10 %- 85 % rF (nicht kondensierend)
<b>Stummschaltungsdauer</b>	Ca. 9 Minuten
<b>Anzeigeleuchte</b>	LED (rot/gelb/grün)
<b>Betriebsfrequenz</b>	868 MHz
<b>Anzahl der vernetzten Geräte</b>	Bis zu 24 kabellose Geräte (nur kompatibel mit X-Sense Link+ Funkalarmen)
<b>Verbindungsreichweite</b>	500 m (im Freien)
<b>Produktgewicht</b>	95 g
<b>Produktabmessungen</b>	78 x 78 x 48mm
<b>Lieferumfang</b>	1 × Alarmgerät + 1 × Montagehalterung + 2 × Schrauben + 2 × Dübel + 1 × Benutzerhandbuch + 1 × Batterie (vorgestückt)

# Betriebsmodi

<b>Standby-Modus</b>	Rote LED blinkt alle 60 Sekunden einmal.
<b>Alarmmodus</b>	Rauchdetektion: Rote LED blinkt alle 4 Sekunden 3-mal, dazu 3 Pieptöne alle 4 Sekunden. Vernetzter Alarm durch Rauch: Rote LED blinkt alle 4 Sekunden 3-mal, dazu 3 Pieptöne alle 4 Sekunden. Vernetzter Alarm durch CO: Rote LED blinkt alle 5,8 Sekunden 4-mal, dazu 4 Pieptöne alle 5,8 Sekunden. Stummschaltung bei Alarm: Rote LED blinkt alle 5 Sekunden einmal.
<b>Testmodus</b>	Einzelgerät testen: Rote LED blinkt alle 4 Sekunden 3-mal, dazu 3 Pieptöne alle 4 Sekunden. Alle vernetzten Alarme testen: Rote LED blinkt alle 4 Sekunden 3-mal, kontinuierliches Piepen bis zum Loslassen der Test-/Stummschalttaste.
<b>Stummschaltungsmodus</b>	Rote LED blinkt alle 5 Sekunden einmal.
<b>Batteriestand niedrig</b>	Rote LED blinkt alle 60 Sekunden einmal, dazu 1 Piepton alle 60 Sekunden.
<b>Fehler</b>	Rote LED blinkt alle 60 Sekunden zweimal, dazu 2 Pieptöne alle 60 Sekunden.

# Empfindlichkeit

<b>Rauchempfindlichkeit</b>	Testausrichtung	Luftstrom	Empfindlichkeit
	180° von der LED	0.02m/s	0.125-0.235dB/m
			

# Bestellinformationen

Teilenummer	Packungsinhalt	Abmessungen (mm)	Gewicht(g)	Einheiten pro Karton
XS01-M	1 Stück	79 x 79 x 58	131	125 Stück
FS31	3 Stück mit 1 Basisstation	172 x 168.5 x 88	598	27 Sets
FS61	6 Stück mit 1 Basisstation	251 x 168.5 x 98	983	18 Sets
FS121	12 Stück mit 1 Basisstation	256 x 170 x 155	1721	9 Sets